

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
MRGAPW	APW3010		ページ 1 で実際のページ長が書式長を超えた。	プリントファイルとAPWの用紙長が一致しているか？
印刷	CPA3303	99	ファイル xxxxxの属性は装置xxxxでサポートされていない。	プリントファイルの作成時に1行当たり198文字なのにCPIが10のままになっていないか？
印刷	CPA5201	99	装置 x x x でハードウェア障害が起こった。	プリンターの電源オンを確認 STARTIになっているか？
バススルー時	CPA5714	60	システムは制御装置xxxxを呼び出すことができない。 使用可能な回線がありません。	LANカードはSNAをサポートしているか？
通信	CPA5902	99	制御装置が接続していない。呼出し要求が正常に実行されなかった。	相手側の回線ビジーになっていないか？ 注意：CLで実行の場合、MSGWにはならず1CFWのままになる。 モデムの設定が正しいか？(ITM2400 MK IIの場合、HDLC設定になっていること)
	CPA8350	99	変更を保留してENDCMTCTLが要求された。	COMMITを発行しないでENDCMTCTLを実行していないか？
SBMJOB	CPC1249	50	ライブラリーリストのライブラリーが認可されていない。	ライブラリーリストに指定されているライブラリーの権限を再確認する。 *EXCLUDEに於ける可能性が有る
	CPD0032	30	ライブラリー *LIBLのコマンド ADDEXITPGMが認可されていない。	ADDEXITPGMに対して*USE権限があるか？
CHKOBJ	CPD0078	30	パラメータ OBJの値 xxxxx は有効な名前ではない。	オブジェクト名が命名規則に違反していないか？
コマンド実行時	CPD0150	30	パラメータ相互間の要件が満たされていない。	パラメータ指定でどちらか一方だけ指定しなければいけないのに、両方指定していないか？
コマンド実行時	CPD0162	30	パラメータがxxxxxのプログラムのxxxxxのパラメータと一致しない。	コマンドで定義しているパラメータの数と呼び出しているプログラムのパラメータの数一致しているか？
	CPD018A	30	パス名に組み込みヌルが入っている。	32桁以上のパス名に対して外部からのパラメータ渡しが全桁指定されていない。 32桁以上の場合には残りもスペースで指定する。
コマンドコンパイル時	CPD0267	10	CHOICE(*VALUES)が指定されたが一部の値が入り切らない。	パラメータ値のテキスト表示が30桁以上になっていると警告となります。 CHOICE(*NONE)にすれば警告メッセージは出力されません。ただしテキストは表示されなくなります。
コマンドコンパイル時	CPD0281	30	RTNVAL(*YES)はC LプログラムまたはREXXプロシージャーでしか使用できない。	ALLOW(*BPGM *IPGM)でコンパイルしてください。
	CPD1616	40	ユーザー・プロファイルxxxxxには認可されていない。	指定したユーザープロファイルに対して*USE権限があるか？
CRTDUPOBJ	CPD2104	40	xxx のオブジェクト xxxx タイプ xxxx がすでに存在している。	CPYLIB,CRTDUPOBJの場合はコピー先に存在してはいけない。
VRYCFG ON時	CPD27F6	40	制御装置xxxxのオンへの構成変更が正常に実行されなかった。	LANリモートアダプターアドレスは重複していないか？
制御装置の変更	CPD28FB	40	現在の制御所有者では、制御装置を変更することはできない。	制御所有者(CTLOWN)を*USERに変更する。
OPNQRYF	CPD3129	30	QRYSLTパラメータの式にオペランドが抜けている。	変数を使用している場合に、正しくオペランドがセットされているか？
OPNQRYF	CPD3131	30	*EQ関数のオペランドが正しくない。	DDSとOPNQRYFで定義しているデータ属性が一致しているか？
RSTLIB/RSTOBJ	CPD37A0	20	ライブラリー xxxx の PGM xxxx が復元されなかった。 原因 - -ライブラリー xxxx の PGM xxxx は署名なしで、復元できませんでした。	システム値 QVQYOBJRSTを確認する。
CPYTOIMPF	CPD4307	40	フィールド *Nとxxxxxの属性が矛盾している。	属性タイプでJが定義されていないか？ タイプをOにする。
CRTPGM	CPD5D02	30	記号 'xxxx' の定義が見つからない。	EXTPROC('xxxx')に定義している名前が正しいか？ 後にスペースがないか？
SNDNETF	CPD8063	40	ユーザーxxxxへは配布は行われていない。ユーザーが正しくない。	WRKDIRで登録されているかを確認する。
SBMRMTCMD RUNRMTCMD	CPE3425	10	リモートホストが接続操作を拒絶した。	SBMRMTCMDの場合 STRTCPSVR SERVER(*DDM)が実行されているか？ RUNRMTCMDの場合 STRTCPSVR SERVER(*REXEC)が実行されているか？ ユーザーID,パスワードが指定されているか？
SAVRSTOBJ	CPFAD8D	20	操作時にエラーが起こった。	警告メッセージですが以下の原因が考えられます。 ①作成日付が異なる。 ②所有者が異なる
CPYTOIMPF	CPFA0D4 <b>NEW</b>	40	ファイル・システム・エラーが起こった。エラー番号xxxを受け取りました。	DSPMSGD CPEXXXX を使用してください。 例：3025の場合は、DSPMSGD CPE5035
	CPF019A	40	コマンドは出口プログラム項目に適していません。	出口プログラムの項目の指定を確認する。特に桁ずれなど。
CVTDAT	CPF0555	40	日付が指定形式になっていないか、あるいは日付が正しくない。	CVTDATで変換しようとしている日付を確認する。
RTVCLSRC	CPF0566	40	xxxxxのCLプログラムxxxxxのソースを使用することができない。	ALWRTVSR(*YES)になっているか？

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
RTVCLSRC	CPF0621	40	装置ファイル、オプション78はできない。	装置ファイル(DSPF)に対して、QDBRTVFDを実行していないか？
RTVCLSRC	CPF0907	80	重大な記憶域条件が存在する。	システム補助記憶域プールの使用可能な補助記憶域の容量が限界値に達しました。
GO POWER	CPF1E23	40	電源スケジュールまたは終結処置オプションは別のユーザーが使用中である。	QSYSSCD(自動電源スケジューラー)が実行中かもしくはMSGWになっていないか？ QSYSのBACKUPを行っていないか？
サインオン時	CPF1110	50	ワークステーションが認可されていない。	端末のアクセス権限を確認する。
	CPF1164	0	ジョブxxxxが終了した。終了コードは50	ENDSBSで強制終了されていないか？
APPCプログラム	CPF1269	0	通信装置xxxxで受け取ったプログラム開始要求が理由コード805,1518 拒否された。	呼出しプログラムと受信側プログラムのパラメータが一致しているか？
SBMJOB時	CPF1338	40	SBMJOBコマンドでエラーが起こった。	時刻指定ですでに経過していないか？
CHGJOB	CPF1339 NEW	40	ジョブ待ち行列が変更されなかった。ジョブ xxxx/xxxx/xxxxはジョブ待ち行列に入っていません。	実行中のジョブに対しては無効です。JOBQにあるジョブに対して有効です。
DSCJOB	CPF1358	40	サーバー・ジョブに DSCJOB を使用することはできない。	エミュレータ側でワークステーションIDが設定されているか？
サインオン時	CPF1393	70	サブシステムがユーザープロファイルを使用できませんでした。	パスワードエラーになっていないか？
電源障害	CPF1816	80	xxxxxxxx にシステムの通常電源の障害が起こった。	UPSから電源障害の信号を受信。停電時にこのメッセージが表示される。
CHGLIBL	CPF2110	40	ライブラリーが見つからない。	ライブラリーは存在するか？ 権限もチェックする。
DSPBJD	CPF2117	40	OBJTYPEの値がOBJの値と矛盾している。	*LIBLを指定した場合は、複数のオブジェクト・タイプを指定できない。
	CPF224F	50	サーバー 認証項目はすでに存在している。	DSPSVRAUTEを確認する。
DLTUSRPRF	CPF2258	40	グループ・プロファイルxxxxは削除されなかった。	グループメンバーが存在していないか？
	CPF2526	50	ジョブメッセージ待ち行列を拡張することができない。	永くループしていないか？ JOBMSGQFLを*WRAPにする。
CPYTOIMPF	CPF2803	30	xxxx の受け入れファイル xxxxxx を使用することはできない。	CPYTOIMPFではなく、CPYFRMIMPFを使用する。
CPYF	CPF2816	40	空のメンバーはコピーされなかった。	REPLACEモードで入力ファイルは空になっていないか？
CPYFRMIMPF	CPF2845	40	理由コード xx によりコピーが完了していない。	理由コード=1の場合 すでにファイルが存在する場合、指定されたコードページが違っている。 理由コード=4の場合 nullデータがないか？ RPLNULLVAL(*FLDDFT)を指定する。 理由コード=7の場合 DDSの定義とCSVが対応しているかを確認する。 理由コード=9の場合 EXCELで数字データに書式設定していないか？
CPYFRMQRYF	CPF2863	30	既存のコピー先ファイルには MBROPT(*ADD) またはMBROPT(*REPLACE) が必要である。	MBROPT(*ADD)または(*REPLACE)を指定する。
CPYF	CPF2877	30	CRTFILE(*YES) の場合に TOFILEパラメータに *LIBL を使用することはできない。	OUTFILEに、ライブラリーが指定されているか？
CLRPFM	CPF2909	40	ファイルxxxxのメンバーxxxxの消去中にエラー	他のジョブで使用していないか？
CPYF	CPF2958	20	コピー元ファイルのフィールド値のコピー時に、変換エラーが起こった。	数字項目に数字以外が入っていないか？ Oフィールドでシフトイン・シフトアウトコードが欠落していないか？
CPYF	CPF2962	30	コピーには FMTOPT(*MAP) または FMTOPT(*NOCHK) が必要である。	桁数、属性が一致しているか？ CCSIDが一致しているか？ (フィールド単位)
RGZPFM	CPF2981	40	xxxxは再編成されなかった。	データ件数が0件になっていないか？
	CPF3CB2	40	ジョブ・パラメータに指定された値が正しくない。	QUSLJOBのパラメータでJOBの指定が行われているか？
	CPF3C3C	30	パラメータ 2の値は正しくない。	QSYGETPHを使用している場合は、パラメータの数を確認する。
	CPF3C36	30	このAPIで入力されたパラメータの数は正しくなかった。	このAPIで使用しているパラメータの数をチェックする。
	CPF3C82	30	キー xxxxは API QJQRJRNIIには正しくない。	API QjoRetrieveJournalInformationにキーが正しくセットされているか？ QjoRtvJrnReceiverInformationを使用するところをQjoRetrieveJournalInformation使用していないか？
DSPPGMREF	CPF3033	40	ライブラリーxxxxでオブジェクトxxxxが見つからない。	指定オブジェクトがあるか？ またはオブジェクトタイプ=*PGM,*SRVPGM,*MODULEになっているか？

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
RGZPFM	CPF3130	40	メンバー xxxxx はすでに使用中である。	WRKOBJLCKで使用中ジョブがないか？ 論理ファイルが損傷していないか？
CLRPGM	CPF3137	40	メンバー *N の消去、初期設定、またはコピーの権限がない。	*ALL権限があるかチェックする。
CLRPFM	CPF3156	40	ファイルが使用中である。	WRKOBJLCKで使用しているジョブを調査する。
CRTDUPOBJ	CPF3164	40	データをコピーすることができない。	
RSTLIB/RSTOBJ	CPF3204	40	xxxxxxのファイルxxxxxに必要なオブジェクトを見つけることができない。	LFとPFが違うLIBRARYにあるか？ PFが存在するか？
DLTF/CLRLIB	CPF3219	40	xxxxxのファイルxxxxxのファイルまたはメンバーを削除することができない。	論理ファイルが接続されていないかチェックする。
DLTF	CPF3220	40	xxxxx のファイル xxxxx に対して操作を実行することはできない。	SQLRPGLEで更新している場合は、COMMIT(*NONE)でコンパイルしてください。
CRTDDMF	CPF327E	40	ファイルxxxxxの代替名は使用できない。理由コード=3	システム相互参照ファイルの整合性がとれていない。 RCLSTG *DBXRFEを制限状態で実行する。
スプールコピー	CPF33E0	40	不完全な属性のセットが指定された。	API QUSRSPLA (SPLA0200)のサイズは十分か？
SNDNETSPLF	CPF3303	40	ファイル xxxxxはジョブxxxxxに見つからなかった。	送るべきデータがあるか？
CPYSPLF	CPF3311	40	コピー要求が正常に実行されなかった。	IGCA=*YESになっているか？
印刷	CPF3377	20	書出しプログラムは印刷を停止した。	印刷不能文字がないか？
印刷	CPF3475	20	書出しプログラムxxxxが正しくない印刷データを見つけた。	1インチ当たりの文字数(CPI)を正しく指定しているか？
STRSST	CPF366C	40	ユーザー・プロファイルが使用不可になっています。	D S T ユーザーのパスワードエラーが発生したため。 以下の手順で復旧する。 ① QSECOFRでサインオンし、CHGDSTPWD PASSWORD(*DEFAULT) ② 手動IPL ③ DSTユーザーにQSECOFR(パスワードも同じ) を入力 ④ パスワードの変更要求が来るので変更を行う。
SAVLIB	CPF3701	20	xxxxxのオブジェクトは保管され、xxxxのオブジェクトは保管されなかった。	保管されなかったオブジェクトがあるのでジョブログで確認する。
RSTOBJ	CPF3743	30	ファイルを復元、表示またはリストすることができない。	ターゲットリリースは正しいか？
	CPF3766	30	xxxxx はライブラリー xxxxx に復元されなかった。	所有者が違っている場合は、ALWOBJDIF=*ALLを指定する。
ファイルOPEN時	CPF4102	40	メンバー*Nを含むファイルxxxxxがライブラリーに見つからない。	DSPFDでメンバー数を確認する。0になっているか？
ファイルOPEN時	CPF4103	NEW 40	ライブラリー xxxxx のファイル xxxxx をオープン中に装置 *REQUESTER が見つからない	画面ファイルを使用しているプログラムをバッチで実行していないか。
CHKTAP	CPF4120	70	装置TAP01の装置チェック	別媒体でもエラーがでる場合は、テープ装置のエラーが考えられる。
OPNDBF	CPF4125	40	xxxxxのファイルxxxxxメンバーxxxのオープンは正常に行われなかった。	ファイルが存在しているか調べてください。
プログラム実行時	CPF4128	40	必要なオブジェクトを割り振ることができない。	WRKOBJLCKで使用しているジョブを調査する。
ファイルOPEN時	CPF4131	40	レベルチェックが起こった。	ライブラリーリストが間違っていないか？ DB仕様書内で他の物理ファイルをみていないか？ 同オブジェクトがライブラリーリスト内に存在しないか？ 物理ファイル自体のレベルチェックエラーになっていないか？
OPNQRYF	CPF4174	40	ファイル xxxxx の OPNID(xxxxx) はすでに存在している。	CLOF OPNID(xxxxx)をCLの中で実行する。
	CPF4326	50	コミットメント*Nがxxxxxのオープンには正しくない。	COMMITを発行していないレコードをアクセスしていないか？ コミットメント制御環境になっているか？(STRCMTCTLが実行されているか)
	CPF4328	50	メンバー-xxxxxは、ジャーナル*Nにジャーナル処理されなかった。	RPG組込みSQLでコミットメント処理を行いたくなければ、コンパイルでCOMMIT(*NONE)を指定する。CL組込みSQLの場合は、RUNSQLSTM COMMIT(*NONE)を指定する。
APPCプログラム	CPF4736	30	現在ターゲット・プログラムを使用することができない。	ターゲットのサブシステム(QCMN)が立ち上がっているか？
	CPF4826	40	媒体エラー	
	CPF5006	30	レコードが見つからない。	
画面表示	CPF500A	40	ウィンドウは存在していない。	WINDOWキーワードを指定している場合は、事前にウィンドウ・レコードを出力しておく必要がある。

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
画面表示	CPF5013	30	ライブラリー xxxx ファイル xxxxのサブファイル要求を処理することができない。	SFLCLR直後に、サブファイル制御レコードをWRITEまたはEXFMTしていないか？ 何もデータがない状態（非活動状態）ではエラーになる。 SFLINZを実行すればよい。
	CPF5018	30	ファイルの最大サイズに達した。	
画面表示	CPF5021	30	間違った相対レコード番号または選択エラーが見つかった。	サブファイルへの書き込みが9,999レコードを超えていないか？
	CPF5025	30	*START または *END を超えて読み取りが試みられた。	
	CPF5026	30	このメンバーのアクセス・パスの中の重複キー	
	CPF5027	30	他のジョブによってレコードが使用中	ジョブログに、「レコード nnnn がジョブ xxxxx/yyyy/zzzzz で使用中。」と表示されていれば相手のジョブを終了させてもらう。
	CPF5028	30	レコード・キーが変更された	
	CPF5029	30	データ・マッピング・エラー	
	CPF502B	30	トリガー・プログラム内のエラー	
	CPF502D	30	参照制約違反	
	CPF5030	30	メンバーの部分損傷	
	CPF5031	40	レコード・ロックが最大数を超えた	
	CPF5032	30	レコードはすでにジョブに割り振られている	親プログラムでファイルを開いたままになっていないか？
	CPF5033	30	選択 / 除外エラー	
	CPF5034	30	別のメンバーのアクセス・パスに重複キーがある	
	CPF5035	10	データマッピング・エラー	DBCSフィールドにシフトイン、シフトアウトコードが対で存在するか？ NULLデータがないか？ ALWNULL(*YES)でコンパイルしているか？
	CPF503A	30	参照制約違反	
	CPF5040	30	除外されたレコードが取り出されなかった	
	CPF5072	30	メンバー内で結合基準が変更された	
	CPF5079	50	コミットメント制御の資源の限界を超えた	
	CPF5084	30	コミットされていないキーに対する重複キー	
	CPF5085	30	別のアクセス・パスのコミットされていないキーが重複している	
	CPF5090	30	固有アクセス・パスが正しくないため追加または更新が阻止された	
	CPF5097	30	キー・マッピング・エラー	
APPCプログラム	CPF5098	40	装置 xxxx のライブラリー xxxx のファイル xxxx のトランザクションが活動していない。	確認要求の送信を削除する。
	CPF5140	70	セッションが装置xxxxxからの要求により停止した。	強制的に端末が切断されている。
	CPF5149	40	プログラム装置またはライブラリーxxxxのファイルxxxxのメンバーxxxxの操作が正しくない。	CRTPFでALWUPD(*NO)またはALWDLT(*NO)が指定されていないか？ キー付ファイルであるのかかわらずキーは設定されていない。
サインオン時	CPF5222	30	名前が正しくない。	数字パスワードの場合は先頭にQを付けて入力する必要があります。
APPCプログラム	CPF5283	40	リモートが装置xxxxのライブラリーxxxxのファイルxxxxのトランザクションを異常終了した。	呼出しプログラムと受信側プログラムのパラメータが一致しているか？
APPCプログラム	CPF5379	40	プログラム装置 xxxxxのリモート・ロケーション xxxxx が見つからない。	ターゲット側の制御装置がONになっているか？
APPCプログラム	CPF5387	40	装置 x x x x に指定したモード x x x x が正しくない。	WRKMODDでモードが存在するか？
APPCプログラム	CPF5395	40	ターゲット・プログラムを使用することができない。やり直すことができません。	ターゲット側に呼び出そうとしているプログラムが存在するか？
APPCプログラム	CPF594C	40	リモート・ロケーション xxxxx に指定されたモードxxxxx は構成されない。	ターゲット側に使用するモード記述は存在するか？
CHKTAP	CPF6720	99	まちがったボリュームが見つかった(CPA0701で応答待ち)	正しいテープがセットされているか？

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
SAVLIB/SAVOBJ	CPF6760	40	装置xxxxxが作動可能でない。	テープが書き込み可能になっているか？
	CPF7023	40	xxxxのジャーナル・レシーバーxxxxを削除することができない。	最古のレシーバーが削除されているか？
CRTLFL	CPF7356	30	DTAMBR5のxxxxのファイルxxxx 正しくない。	DTAMBR5に指定した定義とDDS中のPFILEの定義が一致しない。 DDSのPFILEでライブラリーを指定しない場合は、*LIBLを使用します。
CRTLFL	CPF8068	40	送信するファイルの処理中にエラーが検出された。	戻りコード X'0010' の場合はディスクの使用率が限界値に到達していないかを確認してください。
	CPF8111	40	ファイル x x x x x メンバー x x x x x に損傷がある。	なんらかの理由でファイルに損傷があった場合や、DBファイルとQADBXREFとの整合性が取れていない場合、RCLSTGコマンドを実行することで、正常なファイル情報を元に、破損したQADBXREFを復旧させることができる。
	CPF8198	80	損傷のあるオブジェクトが見つかった。	DSPOBJD DETAIL(*FULL) OUTFILE(*OUTFILE)で損傷オブジェクトに0以外のフラグが立っていないか？
SAVRSTLIB	CPF8911	40	通信障害が起こった。セッションは開始されませんでした。	ターゲット側のジョブログ(QEZJOBLOG)を確認する。
パスルー時	CPF8933	40	指定したロケーションへの経路が見つからない。	ターゲットシステムが立ち上がっているか？ 制御装置がONになっているか？ ルータがSNAをサポートしているか？
DSPPFM	CPF9162	40	リモートシステムとのDDM接続を確立することができない。	ターゲットシステムが立ち上がっているか？(STRTCPSVR *DDM) リモートロケーション名は正しいか？
DDM使用時	CPF9190	40	DDM TCP/IP接続の試行時に認可が正常に実行されない。	①ソース側のシステム値 QRETSVRSEC が '1'(データを保存する)になっているか？ ②ソース側のサーバー権限項目が登録されているか？(V5.2以降は、DPSVRAUTEで確認) ③登録されていない場合は、ADDSVRAUTE USRPRF(LocalUser) SERVER(QDDMSERVER) USRID(RemoteUser) PASSWORD(*****)
	CPI0964	80	バッテリー低下状態になっている。	UPSのバッテリー残量をチェックする。
	CPI0973	80	バッテリー低下状態はもう存在していない。	バッテリーが充電されると表示される。(正常な状態である。)
ミラー保護	CPI0988	40	ディスク装置 xxでミラー保護が再開中である。	ディスク交換後に、ミラー保護の同期処理を行っている。
ミラー保護	CPI0989	40	ディスク装置 xxでミラー保護が再開された。	ミラー保護の同期処理が完了した。ディスクはミラー保護状態になっています。
	CPI0999	80	記憶域ディレクトリーの限界値に達した。	使用済みディスク領域自体ではなく、ディスク空間を管理するシステム領域が容量の90%を超えたために出たエラーです。記憶域ディレクトリーはユーザーがしきい値を変更したり現在の使用量を見たりすることは出来ません。IPLを実施するか、STRDSKRGZ TIMLMT(*NOMAX)を実行して下さい。
未使用端末監視	CPI1126 NEW	40	ジョブ xxx/xxx/xxx が活動状態になっていない。	QINACTIVに指定された時間、端末は使用されていない。
未使用端末監視	CPI1131 NEW	0	CPI1131 ジョブ xxx/xxx/xxx がユーザー xxxにより切り離された。	他のユーザーからDSCJOBで切り離されました。サインオンすれば元の画面に戻ります。
WRKJOBSCDE	CPI1141	30	ジョブ・スケジュール項目xxxxのジョブが投入されなかった。	WRKJOBSCDEで指定したメッセージキューを参照する。(通常は実行ユーザープロファイル)
SAVLIB	CPI1466	10	ジョブで多数のロックが保留される。	バックアップ(SAVLIB/SAVOBJ)であれば問題ない。
	CPI1468	80	システム作業制御ブロック・テーブルが容量に近づいた	ジョブテーブルの使用率が90%を超えた。 不要のスペール削除する。
画面表示時	CPI4003	30	出力のDBCSが正しくない。	タイポフィールドで、シフトインまたはシフトアウトが欠落していないか？
	CPI433A	0	QUERYオプション・ファイルを検索することができません。	検索しようとしているファイルは他のプログラムで出力中ではないか？
SBMRMTCMD時	CPI5970	40	モードxxxx 装置xxxxxのセッションの最大数は設定されなかった。	ターゲット側に使用しているモード記述が存在するか？
SNADS起動時	CPI9380	50	QZDSTRUP の リトリバ の問題 データ が記録された。	ジョブログを確認する。権限関係のエラーが発生している可能性があります。
	CPP1604	90	**注意** 切迫したDASD障害	CEをCALL
	CPPEA03	99	**注意** ハードウェア保守会社に連絡してください。	WRKDSKSTSでミラーリングがペンディングされていないか？
	CPPEA12 CPPEA13	70	**注意** ハードウェア保守会社に連絡してください。	ディスク制御装置で持っているバッテリーの残量が100日を切った場合に、このメッセージが出力されます。システムは停止することはありませんが、パフォーマンスが低下するのでバッテリーを交換した方がいいです。

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
UPDDTA(DFU)実行時	DFU0730	20	このレコードは別のジョブで使用されている。	他のプログラムで同一レコードを更新モードで使用していないか？
UPDDTA(DFU)実行時	DFU0810	20	検索されたレコードに正しくないデータが入っている。	数字フィールドに文字が入っていないか？ 文字フィールド(Aタイプ)に2バイト文字が入っていないか？
UPDDTA(DFU)実行時	DFU0861	40	要求した操作の実行は認可されていない。	更新権限があるかを確認する。
UPDDTA(DFU)実行時	DFU0865	30	検索後にレコードが更新されている。	レコードロックが発生したために更新はされていません。
PGM実行時	MCH0603	40	添字値または文字ストリングの範囲エラー。	テーブルもしくは文字ストリングの範囲外を参照していないか？
PGM実行時	MCH0601	40	空間オフセットが範囲外になっている。	テーブルオーバーしていないか？ サブプロをCALLしている場合、パラメータ数、サイズは一致しているか？
PGM実行時	MCH0802	40	渡されたパラメータの合計が必要な数と一致しない。	呼出し元と呼出し先のパラメータの数、桁数をチェックする。
PGM実行時	MCH1001	40	権限なしで永続システムオブジェクト xxxxx を使用しようとした。	該当オブジェクトに対する権限を追加する。
PGM実行時	MCH1210	40	値を入れるには受け取る値が小さすぎる。	双方の桁数をチェックする。(バイナリの場合は要注意)
PGM実行時	MCH3401	40	オブジェクト xxxxx を分析解析することができない。タイプおよびサブタイプ X'0201' 権限 X'0000'	呼び出そうとしているプログラムが存在するか？
PGM実行時	MCH3601	40	ポインターが参照された位置に設定されていない。	APIで指定しているデータとデータ長が一致しているか？ 基底付き変数の場合は、ポインターがセットされているか？
PGM実行時	MCH4429	40	自動記憶域スタック・オーバーフロー。	再帰的呼出しのエラー (CALL先で自分自身をCALLしていないか？)
SAVSYS時	MCH4601	60	ユーザー・プロファイルの記憶域限界がオーバーフローしました。	CHGUSRPRFでMAXSTGを拡張するか*NOMAXにする。
PGM実行時	MCH6801	40	オブジェクト・ドメインまたはハードウェア記憶装置保護違反	
QUERY実行時	QRY1611	30	ライブラリー xxxxx が見つからない。	RUNQRYに指定されているライブラリーを確認する。
PGM実行時	RPG0121	99	配列の指標が正しくない。	添え字の値をチェックする。
PGM実行時	RPG1216	99	OPEN の過程でエラー・メッセージ CPF4326 が出された。	コメント環境になっているか？ (STRCMTCTLを実行しているか)
PGM実行時	RPG1216 RPG1217	99	OPEN の過程でエラー・メッセージ CPF4101 が出された。	ライブラリーリストにライブラリーが抜けていないか？ ファイルが存在するか？
PGM実行時	RPG1255	99	セッションまたは装置エラーが起こった。	サブファイルを書き出した時に、SFRCDNBRにレコード番号がセットされているか？ Pop-Up WINDOWの場合、WINDOWパラメータが指定されているか？
RPG実行時	RPG1299	99	CPF5134 入出力エラーが検出された。	権限エラーになっていないか？
RPG実行時	RPG8888	99	xxxxx が再帰的に自分自身を呼び出した。	自分自身をCALLしていないか？
ILE RPG実行時	RNQ0211	99	プログラムまたはプロシージャを呼び出し中にエラーが起こった。	ライブラリーリストにライブラリーが抜けていないか？ 呼び出しているプログラムが存在するか？
	RNQ0222	99	ポインターまたはパラメータのエラー	APIのパラメータで必須フィールドを省略していないか？ 例：QUSCRTUSでのユーザースペース名を指定しているか？
ILE RPG実行時	RNQ1216	99	ファイルのOPEN中にエラーメッセージCPF4131が表示された。	レベルチェックエラーになっていないか？
ILE RPG実行時	RNQ1255	99	(C G D F) ファイル OSE510RD でセッションまたは入出力装置エラーが起こった。	メジャー戻りコード 83、マイナー戻りコード22の場合は、サブファイル相対レコード番号とサブファイルの実際のレコード数が一致していません。
JCA手順実行時	EVX2060	0	制御装置記述に接続されている装置が存在しません。	装置記述が存在するか？ 制御装置とつながっているか？
JCA手順実行時	EVX2022	0	回線 xxxxx が使用中です。	GRTUSELINコマンドを実行する。
JDBC接続時	SQL0204	30	xxxxx のタイプ *N の xxxxx が見つからない。	ストアードプロシージャが登録されているか？
PGM実行時	SQL7008	30	操作には xxxxx の xxxxx が正しくない。	CRTSQLRPGI COMMIT(*NONE)でコンパイルする。
JDBC接続時	TCP12F5	20	FTPサーバーがシステム名を判別できない。	TRT/IPホストテーブルにホスト名が登録されているか？ CFGTCP→10

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
	TCP264A	40	xxxxxは除去されなかった。	CFGTCPIP→1でIPアドレスを変更するために、4=除去を行う場合は、 ①OPT欄に10=終了でインターフェイスを停止。 ②状況が「非活動」になったことを確認。([F11]キーで切り替え) ③OPT欄に4=除去で削除。 ⑤OPT欄に1=追加で変更後のIPアドレスを追加。 ・このとき、サブネットマスクの値以外は、事前にOPT欄に5=表示で確認しておいた値を入れる。
CFGTCP #2	TCP264E	40	NEXTHOPパラメーターの値 &2 に対応するインターフェイスが見つからない。	TYPE OF SERVICEパラメータがCFGTCP #1で指定したものと一致しているか？
SPOOL転送時	TCP3427	10	リモートホストシステムがオープンを試みを拒否した。	リモート側でLPDサーバーが起動されているか？ STRTCPSVR *LPD

FTP関連

PC→AS/400	PUT		550 Not authorized to file SAVF2 in library YYLIB.	SAVFIに権限が設定されているか？
PC→AS/400	PUT		Netout:ソフトウェアによって接続が中断されました	圧縮なしでSAVFIを再作成してみる。
			426 UNABLE TO OPEN OR CREATE FILE xxx TO RCEIVE DATA	パス形式があっているか？ QUOTE SITE NAMEFMT

110	正常	再始動マーカ-応答
120	正常	サービスが nnn 分以内に作動可能
125	正常	データ接続がすでにオープン。転送開始
150	正常	ファイル正常開始。データ接続がオープン中
200	正常	コマンド使用可能
202	正常	コマンドがこのシステムには組み込まれていない。コマンドが このシステムでは使用されていない
211	正常	システム状況、またはシステム・ヘルプ応答
212	正常	ディレクトリ状況
213	正常	ファイル状況
214	正常	ヘルプ・メッセージ
215	正常	NAMEシステムタイプ
220	正常	サービスが新規ユーザーに対して使用可能
221	正常	コネクション終了
225	正常	コネクションが開かれているが、転送中ファイルなし
226	正常	データ接続のクローズ中。要求されたファイル処置は正常に完了
227	正常	バッチモードへ変更
230	正常	ユーザーはログインした
250	正常	要求されたファイル処置は順調に完了した
257	正常	パス名が作成された
331	不完全	パスワードが必要
332	不完全	アカウントが必要
350	不完全	詳細情報必要
421	不完全	サービス使用不可
425	不完全	データ接続がオープンできない
426	不完全	接続がクローズした。転送は異常終了した
450	不完全	要求されたファイル処置は実行されなかった。ファイル使用中
451	不完全	要求された処置は異常終了した。処理中にローカル・エラー
452	不完全	要求された処置はとられなかった。システム内の記憶容量不足
500	異常	構文エラー。コマンドは認識されなかった
501	異常	パラメーターまたは引き数の構文エラー
502	異常	コマンドが組み込まれていない
503	異常	コマンドの順序が正しくない
504	異常	コマンドにパラメーターが正しく指定されていない

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
	530	異常	ログインを試みたが拒否された	
	532	異常	ファイルの保管のために会計情報が必要	
	550	異常	要求された処置はとられなかった。ファイルが見つからなかったか、アクセス権がない	550 Not authorized to file SAVF2 in library xxxx.
	551	異常	要求された処置は異常終了した。ページ・タイプは不明	
	552	異常	要求されたファイル処置は異常終了した。割り当て記憶容量を超過している	
	553	異常	要求された処置はとられなかった。ファイル名は無効	